




JPA 1243


Rozhlasová ústředna

Rodinu kompaktních rozhlasových ústředn s vestavěným přehrávačem uvozuje model JPA 1243. Je to nejkomfortnější model, který v sobě zahrnuje vše potřebné – od DVD, USB, Mp3 přes Aux i Mic vstupy, až po komfortní tuner. Ústředna je postavena na digitální matici a tak umožňuje naplánovat, co, kdy a do kterých zón se bude přehrávat. Na zadním panelu také nalezneme vstupy pro rozšiřující zesilovač na větší výkon i speciální vstupy pro napojení nouzového audio signálu. Za zmínku také stojí video výstup z DVD.

Ústředna nabízí velký počet vstupů včetně řešení priorit, gongu a připojení vzdáleného ovládacího přepážkového mikrofonu. Byť je ústředna určena pro 100 V rozvody, překvapí vás vysokou kvalitou HiFi reprodukce, která není u rozhlasových ústředn obvyklá. Podtrhněme jak vysoký komfort obsluhy, tak i robustnost spolu s kvalitou zvuku.



JPA 1243





JPA 1243



Technická data

- výkon 240 W rms / 100 V s možným rozšířením na 960 W rms pomocí dalšího ext. zesilovače
- 5 zón s vlastním nastavením hlasitosti, s možným rozšířením na 20 pomocí spec. expandéru
- 2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná hlasitost, vstupní impedance 600 Ohm, citlivost 10 mV
- 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 0,775 V = 0 dBm, vstupní impedance 10 kOhm
- 1 vstup Emc stereo, konektory RCA Cinch, pro připojení emergency signálu (nejvyšší priorita)
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti), podpora 2 GB
- vestavěný DVD přehrávač s podporou Mp3, CD, VCD, DVD s volbou typu přehrávání a opakování
- vestavěný tuner s rozsahy AM 522 - 1611 kHz, FM 87 - 108 MHz
- vestavěný plánovač pro 99 událostí s možností kopírování naplánovaných událostí. Událost = den + čas + jaký zdroj vybrat + jak přehrát + co přehrát (co naladit) + do které zóny vysílat. Možnost naplánovat i celkové zapnutí i vypnutí ústředny.
- podsvětlený LCD display se zobrazením aktuálního stavu, aktuální a příští události (datum, čas, aktuální zdroj, příští zdroj)
- nastavení kontrastu displeje
- pod odnímatelným předním krytem se nachází přepínače, frekvenční korektor, potenciometry jednotlivých zón a otočný volič pro pohyb v menu
- přehledná volba zdroje signálu (DVD / Mp3 / FM / AM / MIC / AUX) a sepnutí podkresů do zón. Podkresová hudba se tak zbytečně nemíchá a v daný okamžik je tak využíván jen jediný zdroj podkresové hudby do vybraných zón společně
- vyvedený video signál z DVD konektorem RCA Cinch
- vyvedený výstup na další rozšiřující zesilovač a jeho návrat
- 2 stereofonní výstupy Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení, úroveň 0,775 V = 0 dBm, min. zatěž. impedance 1 kOhm
- možnost připojení PC pomocí RS 232 (19 200 b/s)
- mechanika DVD se šuplíkem, ne štěrbinou, a proto nehrozí velké poškrábání médií
- možnost automatického nalazení tuneru, bohaté možnosti hledání stanic a ukládání do paměti
- prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení
- připojení spec. přepážkových mikrofonů pro provádění hlášení do specifi ckých zón vč. gongu
- všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- IR dálkové ovládání ústředny s bohatými možnostmi nastavení
- LED výstupní indikátor úrovně
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
- odstup S/N > 60 dB / MIC
- frekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz / ± 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- automatický přechod do stand-by režimu se spotřebou jen 5 VA
- pracovní teplota - 10 - 40 °C
- rozměry 480 × 85 (2U) × 380 mm
- hmotnost 17,1 kg

rozhlasová ústředna	Kat. č.: 27 879	ks
přepážkový mikrofon	Kat. č.: 27 880	ks