

WA 800RC WiFi přenášedce signálu

Souprava wifi přenášedce signálu, někdy též „wifi pojítka“, jak jim slangově říkáme, se skládá vždy z vysílače a přijímače, popř. několika přijímačů. Na vysílací straně máme k dispozici USB variantu vysílače WA 800RA nebo variantu s linkovým vstupem WA 800RB. Na straně příjmu pak WA 800RC.

Bezdrátový přenos se děje v pásmu 2,4 GHz (tam kde se provozují wifi sítě), přenos je zašifrovaný a vychází z digitální 24b podoby audio signálu. Všechna zařízení jsou spárována a není možné se do nich nijak nabourat zvenčí.

bezdrátový Mp3 přehrávač

bezdrátový notebook

bezdrátový receiver

bezdrátový mixážní pult

NOVINKA!

WIFI přenos

wifi rozhlasová ústředna

wifi reprosoustavy

wifi mixážní pult

wifi subwoofer

- připojení zdroje hudby do plošného ozvučení
- spojení zvukové kabiny s pódium
- přenesení signálu do vedlejší lokality
- vzdálené připojení přehrávače
- napojení notebooku nebo tabletu do konferenčního systému
- rychlé mobilní ozvučení bez kabelů

všeobecně

- zcela digitální přenos (linear PCM) v CD kvalitě, stereo, bez ztráty kvality
- bezdrátový přenos ve WIFI pásmu ISM 2.4 GHz na třech kanálech.
- možnost provozovat jeden vysílač vůči až osmi přijímačům
- v daném prostoru mohou pracovat až 3 systémy (skupiny vysílač-přijímače) zároveň
- dosah přenosu ve zcela volné prostoru více než 50 m
- dosah v interiéru zastavěným nábytkem cca 30 m
- dosah mezi místnostmi obvykle přes jednu zděnou stěnu nebo jeden strop
- režim SLEEP pro úsporu energie bez přítomnosti vstupního / výstupního signálu
- na všech zařízeních tlačítko LEARN pro spárování

vysílač s USB vstupem

- vysílač pro napojení na počítač nebo notebook prostřednictvím USB
- po spojení USB slotu s počítačem, se v počítači vytvoří nový virtuální výstup zvukové karty a systém počítače ihned začne posílat zvuk do tohoto výstupu. Budete-li v počítači přehrávat zvuk nebo video, bude se zvuk automaticky digitálně předávat do tohoto vysílače WA 800RA
- USB kabel součástí balení
- bez instalace. Po zapojení USB je ihned k dispozici.
- indikace spojení s přijímači
- napájení přímo po USB propoji z počítače
- rozměry 41 × 16 × 53 mm

vysílač s linkovým vstupem

- vysílač s analogovým audio vstupem pro spojení s cizím zvukovým

zdrojem, např. Mp3 nebo CD přehrávačem, rozhlasovou ústřednou, domácím hifi receiverem, se sluchátkovým výstupem mobilního telefonu, tabletu, notebooku atd.

- analogový stereofonní signál je přiveden na audio vstup, dále je digitalizován A/D převodníkem, zašifrován a odvysílán na přijímače WA 800RC
- indikace spojení s přijímači a limitace audiosignálu na vstupu
- vstupní konektor Jack 3,5 stereo
- kvalitní 24b A/D převodník
- 16b bezdrátový přenos s odstupem S/N 96 dB/A
- vzorkování 48 kHz
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ±0,3 dB
- napájení přiloženým síťovým adaptérem AC 230 V / DC 5 V
- rozměry 55 × 20 × 53 mm

přijímač

- přijímač s analogovým audio výstupem pro spojení s ozvučením, např. aktivními reprosoustavami, rozhlasovou ústřednou, zesilovačem, mixážním pultem nebo domácím hifi receiverem
- WA 800RC přijímá rádiový signál a dekoduje jej pomocí D/A převodníku
- indikace spojení s vysílačem
- výstupní konektor Jack 3,5 stereo
- kvalitní 24b D/A převodník s odstupem S/N >106 dB/A
- vzorkování 48 kHz
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ±0,3 dB
- napájení přiloženým síťovým adaptérem AC 230 V / DC 5 V
- rozměry 55 × 20 × 53 mm
- hmotnost 69 g

WA 800RA vysílač s USB vstupem

Kat. č.: 21 860ks

WA 800RB vysílač s linkovým vstupem

Kat. č.: 21 861ks

WA 800RC přijímač

Kat. č.: 21 862ks