

JPA 1032 kompaktní, s přehrávačem Mp3 z USB nebo SD karty, tunerem, Bluetooth, napájením i 12 V, 30 W

JPA 1032 je rozhlasovou ústřednou, kterou jsme se rozhodli nahradit všechny „malé“ modely, u kterých byly typickými prvky napájení i z 12 V, přehrávač Mp3 souborů a rovněž malý výkon. To vše jsme nyní skloubili do jediného modelu, vybavili jej několika AUX a MIC vstupy, multifunkčním Mp3 přehrávačem z USB a také přijímačem Bluetooth, takže je nyní možné vzdáleně přehrávat podkresovou hudbu z chytrého telefonu nebo tabletu.



**- také napájení 12 V
- Bluetooth**



- výkon 30 W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 Ω
- 1 zóna
- 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná hlasitost
- 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch
- 1 vstup Aux mono, konektor Jack 6,3
- výstup na reproduktory pomocí šroubovacích svorek
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 8 GB
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 přehrávač
- vestavěný FM tuner s rozsahy FM 88 – 108 MHz
- 100 paměťových míst FM tuneru
- možnost automatického nalazení tuneru, bohaté možnosti hledání stanic a ukládání do paměti
- 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrá-

- vání a další zesílení
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- snadná obsluha díky voliči podkresové hudby (Mp3 / AUX1 / AUX2 / bluetooth). Podkresová hudba se tak zbytečně nemíchá a v daný okamžik je tak využíván jen jediný zdroj podkresové hudby
- vestavěná siréna, aktivovaná tlačítkem zepředu ústředny, popř. gong u novějšího modelu
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- IR dálkové ovládání ústředny
- LED výstupní indikátor úrovně
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
- odstup S/N > 75 dB / LINE
- frekvenční rozsah 50 – 16 000 Hz / +1, -3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz nebo DC 12 V
- rozměry 241 x 70 x 270 mm

NOVINKA!

Kat. č.: 27 876.....ks

SMART 80US kompaktní, 2 zóny, s přehrávačem Mp3 z USB nebo SD karty, 80 W



Tento přístroj doplňuje řadu rozhlasových ústředn o jednoduchý a nízkovýkonový dvouzónový typ. Součástí je již zdroj signálu – přehrávač Mp3 z SD paměťové karty nebo USB. Komfort přehrávání je doplněn LCD barevným displejem a dálkovým ovládáním.



- výkon 80 W rms.
- 1 vstup MIC sym. konektorem Jack 6,3 na přední straně ústředny,
- 1 vstup MIC / LINE sym. konektorem XLR / Jack 6,3 a šroubovací svorkovnicí s prioritní funkcí
- 1 vstup AUX stereo konektorem Jack 6,3 / RCA Cinch
- 1 vstup AUX stereo konektorem RCA Cinch
- všechny vstupy s oddělenou regulací hlasitosti
- 2 zóny s odděleným nastavením hlasitosti
- výstupy 100 V nebo nízkompedanční 4 Ω péřkovou svorkovnicí
- 2-pásmový frekvenční korektor ± 10 dB / 100 Hz, 10 kHz
- indikátor výstupní úrovně
- 2tónový gong s nastavením hlasitosti a možnosti vzdáleného sepnutí
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- IR dálkové ovládání přehrávače ústředny
- vestavěný přehrávač Mp3 souborů z SD paměťové karty



- nebo USB slotu
- podsvětlený LCD display přehrávače
- LED výstupní indikátor úrovně
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
- frekvenční rozsah 20 – 19 000 Hz / -3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- indikace přítomnosti napájení v režimu Standby
- možnost vzdáleného sepnutí napájení ústředny spínacím kontaktem
- rozměry 375 x 88 x 260 mm

Kat. č.: 27 863.....ks