



## JPA 1015

### Rozhlasová ústředna

Jednoduchá ústředna pro mobilní systémy s nízkaimpedančním výstupem najde uplatnění např. v střešním ozvučení prodejních a reklamních vozidel, kde prakticky využijete Mp3 přehrávač s nahranými reklamními spoty a hudbou. Díky síťovému napájení je zesilovač možné rovněž použít pro interiérové účely jako přepážkový zesilovač s nahranými hlášenými.

### Technická data

- výkon 15 W / 4, 8, 16 Ohm
- 2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym.
- 1 vstup / Aux konektorem Jack 6,3 nesym. pro napojení CD atd.
- zabudována siréna (2 typy)
- regulátory úrovní všech vstupů
- zabudován Mp3 přehrávač s USB konektorem
- Mp3 přehrávač prohledává automaticky adresáře
- základní ovládání přehrávače play, pause, atd.
- podsvětlený display se zobrazením informací o přehrávání

- indikátor zapnutí ústředny
- frekvenční rozsah 80 – 12 000 Hz / ± 3 dB
- THD < 1%
- odstup S/N > 70 dB / Aux vstup
- napájení DC 12 V a AC 230 V / 50 Hz
- výstupní ochrany
- rozměry 240 × 70 × 200 mm
- hmotnost 2,7 kg

Kat. č.: 27 875

ks